

Zebra ZD220D YAZICI KURULUMU

1. Öncelikle kabloları yazıcıya taktıktan sonra güç kablosunu prize, USB kablosunu da bilgisayara takalım.
2. Yazıcımızın power düğmesine basalım. Öncelikle ışık kırmızı veya turuncu yanacaktır. Sonra da yeşil veya sarıya dönecektir.
DİPNOT: Kurulumu başlamadan önce yazıcıda etiket olması şarttır. ZD220D yazıcısı için mutlaka TERMAL ETİKET olmak zorundadır. Bir etiketin termal etiket olup olmadığını anlamak ise oldukça basittir. Tırnağınızın ucuyla etiketin üstünü çizdiğinizde "siyah bir iz" beliriorsa etiket üzerinde termal etikettir. Yalnız hiçbir iz çıkmıyorsa termal etiket değildir ve baskı alamazsınız. Etiketinizi tırnağınızın ucuyla çizdiniz ve "siyah bir iz çıktı" ise o zaman adım 3'e geçelim.
3. İnternete girelim ve arama motoruna "zebra setup utilities" yazdığımızda karşımıza çıkan ilk sayfa "Zebra Printer Setup Utilities" olacaktır ve o sayfanın içerisine girelim.
4. Sayfanın içerisine girdiğimizde alt kısımlarda yer alan "Zebra Setup Utilities for Windows" ifadesine tıklayalım ve "Zebra Printer Setup Utilities" sekmesi karşımızda belirip hemen sağ tarafında yer alan 13 MB'lık dosyamız için "DOWNLOAD" tuşuna basalım.
5. "Download" tuşuna bastıktan sonra "I agree to and accept the above terms and conditions" ifadesinin solundaki kutucuğa tik koyalım ve "Download" tuşuna basalım.
6. "Download" tuşuna bastıktan sonra bilgisayarımıza indirilecek dosyanın nereye kaydedileceğini soracaktır. Size otomatik olarak masaüstü diyorsa aynen o şekilde kalabilir yalnız farklı bir yere atacaksa masaüstünü seçelim. Burada;

Dosya adı: zsu-(herhangi bir sayı dizisi)

Kayıt türü: Application

Bu dosyaya "kaydet" diyerek "zsu" dosyamızın bilgisayara inmesini bekleyelim.

7. Dosyamız indikten sonra Bilgisayarımızın masaüstüne geldiğimizde "zsu-(herhangi sayılardan)" oluşan "Zebra simgesi" dosyaya tıkladığımızda farklı bilgisayarlarda (her bilgisayarda çıkmayabilir) "Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz?" sorusuna; "Evet" cevabına tıklayalım ve dosyamızın programa dönüşmesi için AŞAMA 8'e geçelim.
8. Bu aşamada belli başlı yüklemeler kendiliğinden yapılıyor ve önünüze bir sayfa geliyor. Bu sayfada "Previous Version Uninstallation" başlığı altında: "To continue, click Next" ifadesine; "Next'i" işaretleyerek AŞAMA-9'a geçelim.
9. Bu aşamada bazı öğelerin kendiliğinden yüklenmesini bekleyelim.
10. Kendiliğinden yüklenen programların yüklenmesi sona erince karşımıza çıkacak sayfanın "Welcome to Install Aware Wizard for Zebra Setup Utilities" başlıklı yazısının altında "To continue, click Next" ibaresinin altındaki "Next" düğmesine tıklayalım.
11. "Next" ibaresine tıklamamızdan sonra karşımıza "License Agreement" başlıklı bir sayfa gelecektir ve o sayfanın alt kısmında yer alan "I accept the terms of the license agreement" ifadesinin solundaki kutucuğa tik koyalım ve "Next" düğmesine basarak devam edelim.
12. Karşımıza gelen "Install Zebra Setup Utilities to:" başlıklı sayfamızda sadece "Next" diyerek devam edelim.
13. Karşımıza gelen "Select Program Folder" başlıklı sayfamızda ise şayet "Program Folder" kısmında "Zebra Setup Utilities" yazıyor ve otomatikman "Install this application for" kısmında "Anyone who uses this computer (all users)" tikli ise direkt "Next" ifadesine tıklayarak ileri aşamaya geçelim.

14. "Completing the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities" başlıklı sayfamızı direkt "Next" yapıp geçebiliriz.
15. Bu aşamada program kendini otomatik yükleyecek.
16. "Important Information" başlıklı sayfamızın alt kısmında yer alan "I have read the information above" ibaresinin solunda yer alan kutucuğa tik işareti koyarak "Next" diyebiliriz.
17. Bu aşamada artık programımız bilgisayara yüklendi. "Completing the Wizard for Zebra Setup Utilities" başlıklı sayfasında size iki kutucuk belirecek. İlk kutucuk olan; "Run Zebra Setup Utilities now" kutucuğuna tik koyarak "Finish" ibaresine tıklıyoruz.
18. "Preloading Drivers" sayfasında sadece "Finish" diyoruz ve bu aşamayı da sonlandırıyoruz.
19. Bu aşamada yazıcının sürücüsü otomatikman yüklenecek ve yüklenmesini bekleyeceğiz. AŞAMA 20: Yükleme son bulduktan sonra karşımıza "Zebra Setup Utilities" menüsü açılacak.
20. Bu menüden sağ kısımda yer alan "Install New Printer" seçeneğine tıklayarak karşımıza gelen sayfada "Sonraki" seçeneğine tıklayacağız.
21. Kurulum seçenekleri başlıklı sayfamız önümüze geldiğinde "Yazıcı Yükle" sayfasına tıklayacağız.
22. "Lisans Anlaşması" sayfası önümüze belirlediğinde; "Kullanım sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum." kutucuğuna tik koyarak "Sonraki" ifadesine tıklayıp ileriki aşamaya geçmiş olacağız.
23. "Bilgi dosyaları okunuyor. Lütfen bekleyiniz." ifadesinin geçmesini bekledikten sonra yazıcı seçimi için bize yazıcı menüsü açılmış bulunuyor.
24. Yazıcı Menüsünde "Üreticiler" kısmına hiç dokunmadan, "Yazıcılar" kısmından "ZDesigner ZD220-203dpi ZPL" ibaresini bulalım ve ibarenin üzerine tıklayıp "Sonraki" dediğimizde karşımıza "Yeni Yazıcı Ekle" seçeneğine tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
25. Yazıcı Seçenekleri başlıklı sayfada "Mevcut Bağlantı noktaları" bulunan kısımda "USB" ibaresine tik koyup "Sonraki" diyoruz.
26. "İlave Yükleme Seçenekleri" başlıklı sayfamıza geldiğimizde "Zebra Font Downloader Setup Wizard kurulumunu başlat" kutucuğu otomatikman tik konulmuş geldiyse "Bitir" diyoruz kutucukta tik yoksa ilgili kutucuğa tik koyup "Bitir" diyoruz.
27. "Yazıcılar yükleniyor" sayfasında yazıcının yüklenmesi bekliyoruz.
28. Yükleme bitince bu kısımda bazı kullanıcılar "64bit/32bit" şeklinde uyarılar alabiliyor. Bu uyarılara "Sonraki" deyip geçmeniz gerekecektir. Bazı kullanıcılarımızda ise bu uyarı belirmiyor ve yazıcıları tümüyle kurulmuş oluyor.
29. Bazı kullanıcılarımıza "Zebra Font Downloader" sayfası da geliyor derseniz "Next" deyip onu da kurabilirsiniz ya da "Cancel" deyip çıkabilirsiniz.

ZEBRA FONT DOWNLOADER

ZD220D kurulum aşamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Gerekli bilgi için link doküman altında sunulacaktır.

30. YAZICIMIZ KURULDU.
31. Burada bilgisayarımızın "Başlat" düğmesinden "Denetim Masasına" giriyoruz.
32. Denetim Masasından, "Aygıtlar ve Yazıcılar" kısmını bulup tıklıyor ve sayfanın içine giriyoruz.
33. Aygıtlar ve Yazıcılar kısmında sizin kullanmış olduğunuz yazıcılar gözükecektir. O yazıcıların içerisinde "ZDesigner ZD220-203dpi ZPL" yazıcısı da gözükecektir. Şayet yazıcıyı göremiyorsanız USB kablonuzu bilgisayarınızdan çıkarıp tekrar takmanızı rica ederiz.
34. "ZDesigner ZD220-203dpi ZPL" yazıcısının üstüne gelip mouse'umuzla sağ tık yapıp "Yazdırma Tercihleri" kısmına gelip etiket ayarımızı yapmamız gerekecek.
35. Etiketimiz hangi ebatlarda ise genişlik ve yükseklik olarak "Yazdırma Tercihleri" kısmına yazıp bazı kullanıcılarımızda sadece "Tamam" ibaresi çıkıyorsa "Tamam" diyebilir, bazı kullanıcılarımızda ise "Uygula" ibaresi çıkıyorsa "Uygula" dedikten sonra "Tamam" dememiz gerekiyor.
36. "ZDesigner ZD220-203dpi ZPL" yazıcısının üstüne gelip tekrardan mouse'umuzla sağ tık yapıp "Yazıcı Özellikleri" kısmına girip sayfa içerisine girdiğimizde "Sınama Sayfası" yazdır ibaresine tıkladığımızda yazıcımız bize bir test sayfası verecektir.

BÖYLECE ZD220D YAZICIMIZ HAZIR HALE GELDİ.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Herhangi bir sayfadan çıktı almak isterseniz "Yazdır" kısmına geldiğinizde yazıcıyı "ZDesigner ZD220-203dpi ZPL" seçmeyi unutmayınız.
2. Yazıcınızda kırmızı veya turuncu ışık, sarı veya yeşil ışığa geçmiyorsa ya yazıcı kapağı tam kapanmamıştır ya da etiket tam yerleştirilmemiştir. Bunların hiçbiri değilse teknik servis için bizlere ulaşabilirsiniz.
3. Cihazınızın ışığı sarı veya yeşil olarak yanıp sönüyorsa ÇIKTI ALAMAZSINIZ. Işığında sağında bulunan "kalibre düğmesine" 1 kere basmanız yeterli olacaktır.
4. Cihazınızın taban kısmında, etiket altında yer alan oyuk bir bölgede sarı ortası şeffaf küçük bir sensör vardır. Bu sensör MUTLAKA EN SAĞ TARAFTA YER ALMALIDIR.
5. Yazıcılar ısı ile çalıştığından ötürü bazı zamanlar kendini kalibre edemiyor olabilirler. Bunun sonucu olarak yazıcınızdan "bir dolu bir boş" etiket alabilirsiniz. Bunun çözümü ışığın sağ tarafında yer alan kalibre düğmesine IŞIK İKİ KERE YANIP SÖNENE KADAR BASILI TUTUNUZ. Size 3-4 sayfa boş çıktı verecek ve sorunuz çözülecektir.
6. Yazıcınızın belki de en önemli parçası yazıcının tavan kısmında yer alan "kahverengi beyaz şeritli" olan yerdir. Bu yazıcı kafasıdır. Burayı ıslak mendille silmeyiniz. ALKOLLÜ veya KOLONYALI bir bezle silerseniz yazıcınızın ömrünü uzatırsınız.
7. Yazıcılar ısı ile çalıştığından ötürü bazı zamanlar kendini kalibre edemiyor olabilirler. Bu defa da "Yazdır" dediğinizde yazdırmıyor da olabilir siz her ne kadar "Yazdır" dediğinizde yazdırmasa da yazıcı kendi datasına atıyor ve biriktirici olarak bünyesinde topluyor. Denetim Masası-Aygıtlar ve Yazıcılar- ZDesigner ZD220-203dpi ZPL üzerinde mouse'unuzla sağ tıklayıp "Sorun Gider" dediğinizde sorunuz çözülecektir.

iMAC KULLANAN DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KURULUM VİDEO LİNKİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR:

<https://youtu.be/6jnQdXX-tfl?si=a00z-HQuguStC7Pz>

FONT DOWNLOADER linki:

<https://supportcommunity.zebra.com/s/article/Zebra-Setup-Utilities--Downloading-Fonts-to-a-Printer?language=t>