



iData K1S

Dokunmatik ve Klavyeli Android El Terminali

Dayanıklı, verimli, ergonomik

iData K1S ultra dayanıklı, dokunmatik ve klavyeli Android el terminali sağlam yapısı, yüksek performansı ve ergonomisi ile perakende, depolama, üretim, ekspres dağıtım ve lojistik uygulamaları gibi bir çok farklı senaryoya uyumludur. Satın alma maliyetinizi artırmadan çalışma kapasitesini artırır.

Farklı senaryolar için geliştirilmiş, çok fonksiyonlu yapı

iData'nın kendi geliştirdiği barkod tarama motoruyla donatılan K1S, hasarlı, kirlı, DPM barkodları kolayca tarayabilir. Barkod tarama kabzası sayesinde yoğun kullanımlarda üst düzey fayda sağlar.

Çığır açan Wi-Fi dolaşım teknolojisi ve 5G PA amplifikatör, karmaşık ortamlarda daha iyi bir ağ deneyimi sunar.

1,5 vardiya için tasarlanmış pil ömrü

4400mAh büyük batarya 12 saat kullanılabilir, bu da uzun vardiyaların ihtiyaçlarını karşılayıp ekipmanın çalışmama süresinin neden olduğu kayıpları azaltır. Çıkarılabilir olması sayesinde saniyeler içinde yeni batarya ile zaman kaybetmeden operasyona devam edilebilir.

Darbelerle karşı dayanıklı endüstriyel düzeyde koruma

IP65, ekipmanı su geçirmez, toz geçirmez, yağmur geçirmez ve kar geçirmez hale getirir. Dış mekanlarda güneşli ve yağmurlu ortamlarda çalışabilir. 1,5 metreden beton zemine düşme dayanıklı tasarım, kullanıcıların ekipmanı farklılıklara, raflara ve diğer yüksekliklere güvenle monte edebilmelerini sağlar.



Mağaza
Yönetimi



Depo & Stok
Yönetimi



Lojistik & E-Ticaret
Yönetimi



Üretim
Yönetimi

K1S Teknik Özellikler

Sistem Yapılandırması

İşlemci	Sekiz-çekirdek 2.0GHz Yüksek Performanslı İşlemci
İşletim Sistemi	Android 11.0 (GMS)
Hafıza (ROM+RAM)	32GB + 3GB (standart), 64GB + 4GB
SIM	GSM Versiyon: Tek SIM kartı Wi-Fi Only Versiyon: SIM kart yuvası mevcut değildir.
Genişleme Yuvası	Micro SD kart (256 GB maks. destekler)
Ekran	4-inç, 800*480 piksel çözünürlük
Dokunmatik Ekran	Endüstriyel kapasitif ekran, ıslak elle çalıştırma, eldiven desteği, çoklu dokunma ve hareket desteği
Kamera	8 megapiksel arka kamera (opsiyonel: 13 megapiksel), otomatik odak özelliği/PDAF
El Feneri	800mA el feneri
Klavye	26 tuşlu: ön tuşlar*23, yan tuşlar*2, güç tuşu*1
Klavye Işığı	Beyaz
Batarya	3.85V lityum batarya, 4400mAh, değiştirilebilir, backup-batarya desteği (opsiyonel)
Ses	Dahili mikrofon (Gürültü önleyici mikrofon)
Şarj Metodu	Tip-C şarj ve pin yuvası şarjı, 10W hızlı şarj desteği
Uyarı	Titreşimli / LED / Sesli İkaz
Titreşim Motoru	Dahili titreşim motoru
Sensörler	G-sensör / Proximity sensör / Işık sensörü
İnterkom Fonksiyonu (Opsiyonel)	Tek tuş Bas-Konuş desteği

Yapı Parametresi

Boyutlar (U**D)	168mm*71mm*26mm
Ağırlık	270g (batarya ile birlikte)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 60°C *Güvenlik için düşük sıcaklık koşullarında şarj etmeyiniz
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 70°C (batarya olmadan)
Nem	0 - 95% (nem yoğunlaşması yok)
Düşme Dayanıklılığı	1.5m yükseklikten beton zemine birden çok kez düşme
Toz ve Su Koruma	IP65
ESD Koruması	±15KV (hava deşarjı), ±8KV (temas deşarjı)

İletişim Arayüzü

USB Arayüz	Tip-C (kulaklık fonksiyonu ile) *1
OTG Arayüz	Destekliyor

Barkod Tarama Motoru

Barkod Tipi	Tek boyutlu (1D) / İki boyutlu (2D) barkodları tarayabilir
Tarama Doğruluğu	≥3.33mil
Tarama Açısı	P: ±60°; S: ±45°; T: 360°
Görüş Açısı	Yatay: 44.3°, Dikey: 28.4°, Çapraz: 51°
Hareket Toleransı	8m/s

İletişim İletimi

WWAN (Ağ Frekansı)	2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
WWAN (Bilgi Servisi)	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO /WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN Fonksiyonu	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac/i/k/v (2.4G + 5G dual-band Wi-Fi), support Wi-Fi 5G PA amplifier
Bluetooth	Bluetooth 5.0, BLE destekli
GPS	GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS

NFC (Opsiyonel)

Çalışma Frekansı	13.56 MHz
Okuma Mesafesi	30 mm
İletişim Protokolü	ISO14443A/14443B/15693

Geliştirme Desteği

Programlama Dili	Java
Geliştirme Uygulamaları	iScan API (Tarayıcı Geliştirme Uygulaması), Device API (Cihaz Yönetici/Konfigürasyon Geliştirme Kitleri), Android Standart Arayüz
Geliştirme Aracı	Eclipse/Android Studio

Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar	USB kablosu*1, taşıma ipi*1, güç adaptörü*1
Opsiyonel Aksesuarlar	Tekli şarj kiti, 4-lü şarj kiti, bel çantası, koruma kılıfı, ekran koruma filmi, araç şarj kiti, 4-lü pil şarj, okuyucu kabzası

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center, No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.
İnternet Sitesi: www.idataglobal.com

Her ürünün kutu içeriğinde standart olarak aşağıdaki aksesuarlar sunulmaktadır.

USB Kablosu

TIP-C USB kablosu, 1m uzunluğunda, şarj ve veri transferini destekler.



CHA-USBC-GNR

Taşıma İpi

Ürünü taşımak, yanlışlıkla düşmekten kaçınmak ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için bileğimize takın.



MNT-HS-GNR

Arka El Bandı

Cihazı kolayca ve sağlam bir şekilde tutmanıza yardımcı olmak için cihazın arkasına takın, kazara düşmeleri önleyin.



MNT-BS-K1S

Batarya

4400mAh, kolay çıkarılabilir dizayn.

not: her ürün kutu içeriğinde 1 adet batarya bulunmaktadır.



CHA-BTRY-K1S-4400MA


Şarj Adaptörü

Giriş voltajı 100-240V, çıkış 5V2A. Türkiye/Avrupa fiş türlerini destekler.

not: güç adaptör türleri aşağıdaki gibidir:



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-CN




CHA-PWAD-
GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-AU

Cihazların yönetim verimliliğini ve işletmelerin operasyonel seviyesini iyileştirin.

Araç Şarj Kiti

Herhangi bir USB porta bağlayarak cihazı şarj etmenize yarar.



CHA-BTC-K1S

Batarya

4400mAh, kolay çıkarılabilir dizayn.

not: her ürün kutu içeriğinde 1 adet batarya bulunmaktadır.



CHA-BTRY-K1S-4400MA

Tekli Şarj Kiti

Tek cihazı şarjı destekler.



CHA-CRD1S-K1S

4-lü Şarj Kiti

Aynı anda 4 cihaz şarjını destekler.



CHA-CRD4S-K1S

4-lü Batarya Şarj Kiti

Aynı anda 4 batarya şarjını destekler.



CHA-CRD4B-K1S

K1S Taşınabilirlik için Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Listesi

Cihaz taşınabilirliğini ve kullanıcılar için rahatlığı iyileştirin, çalışma verimliliğini artırın.

Barkod Okuyucu Kabzası

Kolay monte edilebilir & çıkarılabilir, PIN bağlantı noktası olan cihazla uyumludur.



MNT-PG-K1S

Bel Çantası

Ana cihaz ve diğer aksesuarları taşımak için kullanılır. Bele bağlanabilir veya çapraz çanta olarak kullanılabilir.



MNT-FP-GNR


K1S Cihaz Koruma için Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Listesi

Kullanım sırasında daha düşük arıza riski, cihazların ömrünü uzatır.

Ekran Koruma Filmi

Dokunmatik ekran için koruyucu film. Kullanım sırasında kazara düşme veya darbe olması durumunda ekranı çatlama veya çizilmelere karşı koruyabilir.



PRT-PTF-K1S

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.
İnternet Sitesi: www.idataglobal.com