

Zebra® QLn420™ mobil yazıcı



SEE MORE. DO MORE.



Zebra'nın direkt termal mobil etiket yazıcılardan oluşan popüler QL™ ailesi, kolay entegrasyon, düşmelere karşı dayanıklılık, kullanıcı dostu ve verimlilik artırıcı özellikleri ile kendini kanıtlamış, müşteri memnuniyeti yüksek bir kullanıcı tabanına sahiptir. Zebra'nın üçüncü nesil QL yazıcıları olan QLn™ serisi, QL platformunun bu avantajlarını daha da üst seviyelere taşıyor.

QLn420 yazıcının - eksiz, tek parça tasarımları ile birlikte - üst kalıplamalı ve temperli cam ekrana sahip olması, onları her zamankinden daha dayanıklı yapmaktadır. Daha büyük, daha net, daha kolay kullanımlı bir ekran; daha hızlı, daha kaliteli baskı; personelin elinde yazıcıyla çalışmaya devam etmesini sağlayan çeşitli proaktif uyarılar; ve birçok kullanışlı şarj aksesuarları ile QLn yazıcı, işletme verimliliğinizi

arttırabilir. Bilişim Bölümünüz de Zebra Global Baskı, gelişmiş ağ performansı - daha güçlü ve güvenilir bir bağlantı ve verimlilik sağlayan 802.11n kablosuz LAN özelliği dahil - gibi özelliklere sahip QLn yazıcının mevcut sistemlere entegrasyonunun daha kolay olduğunu görecektir.

Zebra'nın - güçlü bir Çok Platformlu Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile yazılım uygulamalarını bir arada sunan yenilikçi bir işletim sistemi olan - Link-OS sistemi ile QLn yazıcı ailesinin entegrasyon, yönetim ve bakımını dünyanın herhangi bir yerinden yapmak kolaydır. Print Touch™ özellikli bu Link-OS yazıcılar, Yakın Alan İletişimi (NFC) aracılığıyla web sayfası başlatma özellikleri sunarak, Zebra'nın ürün desteği ve nasıl yapılır videolarını içeren geniş bilgi tabanına kolayca ulaşılmasını sağlar.

Aşağıdaki uygulamalar için idealdir

İmalat

- Nakliye ve teslim alım etiketleri
- Al-paketle-uygula (envanter kontrolü, yarı-mamul ürün, parça takibi)
- Varlık yönetimi
- Raf/sepet/kutu/palet (alım biletleri)

Taşımacılık ve Lojistik

- Nakliye, alım, çapraz yükleme için etiketler
- Al-paketle-uygula
- Nakliye antreposu (varlık/filo yönetimi, alım biletleri, koli/lojistik fişleri)

Perakende

- Dağıtım merkezleri (Taşımacılık ve Lojistik ile aynı)
- Mağaza içi raf etiketleri, indirim etiketleri

Link-OS™

Made for

iPod iPhone iPad



KULLANIMI DAHA KOLAY VE DAHA VERİMLİ



Birçok yenilik sonucunda önceki nesil QL ve QL Plus™ serisi mobil yazıcılara kıyasla önemli operasyonel avantajlar sunar.

Daha fazla kullanım kolaylığı

QLn420 yazıcı, kullanım ve hareket kolaylığı ile iş süreçlerini optimize etmek amacıyla tasarlanmış olup, eğitim gereksinimlerini azaltır, personel verimliliğini artırır.

- Farklı işletim sistemlerinden mobil yazıcı çıktısı almak için artan talebi karşılayın. QLn yazıcılar, "Made for iPod®/iPhone®/iPad®" onay belgeli olup, ayrıca Çok Platformlu SDK uygulamaları aracılığıyla Android ve Windows cihazlarını da desteklemektedir.
- Yardım menüsü ve uyarı mesajları bulunan, kullanıcı dostu bir arayüz ve kullanımı kolay kontroller ile yazıcıyı kolayca kullanın.
- Print Touch özellikli Web sayfası açma özellikleri ile Zebra'nın zengin bilgi bankasındaki nasıl yapılır videolarına ve ürün desteğine hızlı bir şekilde ulaşın.
- Daha küçük tasarımı sayesinde yazıcıyı rahatça taşıyıp saklayın.
- Power Smart Print Technology™ sayesinde, daha az enerji kullanarak, daha hızlı ve daha kaliteli baskı elde edin.
- Daha yüksek bir performans sağlayın:
 - Daha hızlı işlem ve çıktı.
 - Yazıcının gelişmiş fonksiyonları ve gelecekteki cihaz yazılımı geliştirmelerini destekleyen, daha karmaşık yazı tipleri, grafikler ve görüntüleri saklayan, daha geniş bellek.
- Kullanışlı şarj aksesuarları ile kullanıcı ve işletme verimliliklerini arttırın.

Daha uzun yazıcı hizmet süresi

Baskı işlerinin daha az kesintiye uğraması sonucunda işletim verimliliğini artırır, hizmet kesintilerinin neden olduğu masrafları azaltır.

- Windows PC tabanlı AirWatch Connector aracılığıyla yazıcınızı uzaktan izleyip yönetin.
- Personelin işlerinin ortasında yazıcısız kalmasını önler. Bu yazıcı, yazıcı uyarı mesajları, akıllı şarj ve sağlık durumu, yazıcı kafası temizleme işlemi nasıl yapılır mesajları göstererek, proaktif bakım sağlar.
- Yazıcının gereksiz yere servise gönderilmesi sonucunda doğan masraflar ve hizmet kesintileri önlenir. Birçok sorun (cihaz yazılımı güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri ve yeni yazı tipleri veya grafikler eklenmesi dahil olmak üzere) Ethernet bağlantısı aracılığıyla uzaktan teşhis edilip çözümlenebilir.



Daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü ve daha okunaklı ekran



Kullanımı kolay soyma fonksiyonu

ENTEGRASYONU, YÖNETİMİ VE BAKIMI DAHA KOLAY

Yeni özellikleri QLn yazıcının mevcut ağınıza entegrasyonunu ve dünyanın her yerinden bakımını daha kolay hale getirerek, bilişim desteği masraflarından ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Kurulumu daha kolay

- İşinizi büyütürken yükseltme masrafı ve stresi yaşamayın. QL ve QL Plus™ modellerle geriye dönük uyumluluk sayesinde medya ve etiket formatlarında değişiklik yapmadan QLn yazıcıya geçebilirsiniz. Eski CPCL programlama dilinin de desteklenmesi, QL/QL Plus ve QLn ürünlerinden oluşan karma ağlara imkan tanır.
- Zebra'nın ZPL® programlama dili sayesinde diğer birçok Zebra yazıcı ile tam uyumluluktan emin olabilirsiniz. Ve ZBI 2.x™ ile yazıcılarınızı eski anabilgisayar sistemleri ve de tarayıcı ve baskılabilir gibi çevre birimleri ile doğrudan bağlayabilirsiniz.
- Wi-Fi® onaylı bağlantı özelliği ile en büyük veri transferlerinizde bile sağlam ve güvenilir bir bağlantıya sahip olun. Zebra'nın 802.11n çözümü, ikili bant (5 GHz ve 5 GHz) desteğine sahip ve de 802.11a ve 802.11b/g standartlarıyla tamamen uyumlu olup, böylece iş operasyonlarınızı daha az kalabalık olan 2.4 GHz bandına kolayca taşıyabilirsiniz.
- Link-OS araçları şunlar içermektedir:
 - Yazılım Geliştirme Kiti** - Windows®, Apple®, Android™, Windows CE®, Windows Mobile® ve BlackBerry® için yazıcı uygulamaları oluşturulmasını sağlar.
 - Cloud Connect** - herhangi bir porttan veri yönlendirerek, Buluta doğrudan ve güvenli bir şekilde bağlanılmasını sağlar.
 - Virtual Devices** - bir yazıcıda çok sayıda programlama dilini destekleyerek, Zebra Link-OS yazıcıların eski sistemlere entegrasyonunu sağlar.
 - Print Touch** - Bluetooth® eşleştirmesini kolaylaştırıp, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar.
- Zebra Kurulum Programı ile tekil yazıcıların konfigürasyonunu hızlı bir şekilde yapın ve ZebraNet™ Bridge Enterprise ile global yazıcı yönetimini gerçekleştirin.
- ZebraDesigner™ Pro etiket tasarım yazılımı ve ZebraDesigner Windows ürücüleri ile etiketlerinizi optimize edip, verimli bir şekilde bastırın. Zebra'nın Unicode™ UTF-16 uyumlu Global Baskı Çözümünü kullanarak tek etiket üzerinde birçok dilde baskı yapın.

- Endüstri lideri çözümlerin sağladığı güvenle çalışın. QLn420 yazıcı, maksimum uyumluluk içinde çalıştığı test edilip onaylanmış olan, önde gelen el terminalleri ile daha iyi iletişim sağlar. Zebra ISV İş Ortakları, endüstri lideri yazılım çözümleri ile firmaların sorunlarına çözüm getirmekte, Zebra da ürünlerinin diğer özellikleri ve yazıcıların entegrasyonu konusunda onlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Zebra onaylı uygulamalar, zebra.com/validation adresinde bulunabilir.

Yönetimi daha kolay

- Profile Manager ile ağ üzerindeki Link-OS yazıcılarınızın tüm özelliklerini yönetin. İşin yapılması için uygulamalar arasında geçiş yapmak gerekmez ve basit yönetici konsolunu uzaktan PC, tablet ya da akıllı telefonunuzla yönetebilirsiniz.
- Zebra Ethernet Cradle aracılığıyla, Seri ve Bluetooth dahil, kablolu IP ağı üzerinden belirli bir yerel yazıcının ve pil sorunlarının yönetimini gerçekleştirerek, yazıcıların hizmet süresini uzatın. AirWatch™ Connector ile yazıcınızı WLAN ve Ethernet aracılığıyla AirWatch cihaz yönetim sistemine hızlı bir şekilde bağlayabilirsiniz.
- Yansı fonksiyonu ile yazıcı cihaz yazılımı ve konfigürasyonunu bir dosya sunucusundan 802.11 ya da Ethernet arayüzleri üzerinden otomatik olarak güncelleyin.
- QLn yazıcıların yönetimini popüler üçüncü şahıs yönetim yazılım çözümlerinin çoğunu kullanarak gerçekleştirin. Bu yazıcılar Basit Ağ Yönetim Protokolünü (SNMP) de tamamen desteklemektedir.

Bakımı Daha Kolay

- Yazıcı pilinin gücünü ve sağlık durumunu gösteren akıllı pil ile zaman ve verimlilik kayıplarını azaltın.
- Cihazlarınızı cradle ve/ya da kablolu Ethernet ağınıza bağlayarak yazıcılarınızı ve cihaz yazılımını zahmetsiz yönetin.

A'DAN Z'YE MOBİL BASKI

AKSESUARLARDAN SARF MALZEMELERİNE VE ZEBRACARE™ PLANLARINA

Lityum-iyon şarj aksesuarları

Şarj ve Ethernet Cradle

Pili şarj eden QLn420 şarj ve Ethernet Cradle, pilin yazıcıda takılı kalmasını sağlayarak pratik bir çözüm sunar.

QLn Ethernet cradle ile QLn yazıcıları kablolu Ethernet ağına bağlayarak, bunların bilişim ya da operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetimini ve böylece her bir yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet Cradle, otomatik algılama sayesinde 10Mbps ya da 100Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilmektedir.

Yazıcı tamamen fonksiyonel olup, cradle üzerindeyken çıktı alınabilmektedir. Cradle üzerindeki LED ışıkları, DC akımı ve Ethernet bağlantı durumunu göstermektedir. Ethernet üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunları sağlar:

- Pili sağlık durumunun uzaktan izlenebilmesini sağlayan pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının bilinmesi, yedek pil havuzunuzun merkezi yönetimini kolaylaştırır

- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesini, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi
- Şablonlar, yazı tipleri ve grafikler güncellenerek yeni etiket formatları basılabilmesini sağlayan yazıcı yönetimi
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncellenerek, konfigürasyon ve durum bilgilendirmede değişiklikler ya da yenilikler gerçekleştirilebilmesini sağlayan cihaz yönetimi
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncellenerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi
- Problemlere çözüm bulma: yazıcının onarıma gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına çözüm bulunabilmesi
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilmesi



QLn420 şarj ve Ethernet Cradle

Neler bulunmaktadır?

AC adaptörlü ünite:

Cradle, AC adaptör, elektrik kablosu, ve belge CD'si – cradle kullanım elkitabı ve kurulum kılavuzu dahil.

Cradle ünitesi:

Cradle ve belge CD'si – cradle kullanım elkitabı ve kurulum kılavuzu dahil (AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

AC adaptörü

Yazıcının akıllı pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, AC adaptörünü QLn yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basımı ve diğer fonksiyonları gerçekleştirebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmekte olup, yazıcı dahil değildir.



Akıllı şarj cihazı

Akıllı şarj cihazı, tek bir bağımsız QLn akıllı pilini dört saatten kısa sürede tam şarj eder. Pil şarj durumunu göstermenin yanı sıra, pilin akıllı tasarımı geliştirilerek pilin sağlık durumu hakkında da bilgi verip, yedek pil stokunuzu daha iyi yönetmenizi sağlar. Somut olarak, LED ışıkları pilin “iyi durumda”, “düşük kapasitede”, “kullanım ömrü geçmiş” ya da “kullanılamaz durumda” olup değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Akıllı şarj cihazının beraberinde şarj kazağı ve elektrik kablosu da bulunmaktadır. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmekte olup, yazıcı dahil değildir.

Çıkarılabilir forklift kazağı

Kullanıcıların forklift ya da kamyonlarına kazağı takmasını sağlayan QLn420 forklift montaj aparatı ve kazağı, QLn420 yazıcının sahada rahat şarj edilebileceği ve konabileceği bir yer sağlar. Forklift operatörlerinin artık uygulama noktasında ürün tanımlama, sepet ve nakliye etiketleri bastırabilmelerini ve daha hızlı sonuç almalarını sağlar. Basılı barkod etiketlerinin, malların teslim alınması sırasında uygulanabilmesi sayesinde, ürünün geldiği kayda geçirilir böylece takip uygulamalarına yardımcı olunur.

Pil Devreden Çıkarıcı

Pil Devreden Çıkarıcı, QLn420 yazıcının forklift ya da benzeri bir araca monte edildiği imalat ve Depo/ Dağıtım Merkezi uygulamalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir aksesuardur. Yazıcının pil bölümüne takılan DC aktarma paketi, pilin yerini alarak, yazıcının forklift güç kaynağından güç almasını sağlar.

Son kullanıcılar, yazıcı piline ihtiyaç duyulmayan forklifte sabit monteli uygulamalar için QLn420 Pil Devreden Çıkarıcı aksesuarını kullanmalıdırlar. Pil Devreden Çıkarıcı, 12 VDC ile 48 VDC arası voltaj aralığını desteklediğinden belli başlı tüm forklift akü voltajları ile uyumludur.

Orijinal Zebra sarf malzemeleri

Orijinal Zebra sarf malzemeleri ile baskı işlerinizde verimliliği arttırın, hizmet dışı kalma sürelerini azaltın ve tutarlı baskı kalitesi sağlayın. Rulo değiştirildiğinde yazıcının koyuluk ayarını yeniden yapmaya ihtiyaç duyulmaksızın, her zaman net, okunaklı ve tarayıcı tarafından okunabilir bir çıktı elde etmeniz için her bir sarf malzemesi ürününü her defasında kesinlikle aynı malzemeleri kullanarak imal etmekteyiz.

Forklift montaj aparatları

RAM forklift montaj aparatı

Plaka ve RAM montaj kolu, forklifte kompakt ve sabit montaj olanağı sağlar.



Ağır hizmet forklift montaj aparatı

Yüksek darbe ve titreşim seviyelerinde test edilmiş bir ağır hizmet forklift montaj aparatı. Ayrıca, medya yükleme sıklığını azaltmak amacıyla büyük miktarlarda yelpaze kıvrımlı medya tutabilen yeni bir sepet de içerir.

Dörtlü pil şarj cihazı

Dörtlü pil şarj cihazı, aynı anda dört adete kadar QLn akıllı pilini (yazıcıdan çıkarılarak) yaklaşık üç saatte şarj edecek şekilde tasarlanmıştır. Şarj cihazı üzerindeki ışıklar, tek tek pillerin ne zaman yüzde 80 ve ne zaman tam şarj olduğunu gösterir.



Not: dörtlü pil şarj cihazı (akıllı şarj cihazında olduğu gibi) pil sağlığını göstermez. Beraberinde şarj ünitesi, güç kaynağı ve elektrik kablosu bulunur.

Taşıma kayışları/kılıfları

El kayışı

Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz kayışı

Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak kılıf

Yumuşak bir kılıfı yazıcıya zorlu koşullarda ekstra koruma sağlar. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulan su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54 olarak belirlenmiştir. Kılıf üzerinde medya ve pil değiştirme yerleri olup, tüm bağlantılara ulaşılabilir. Omuz kayışı içermektedir.

Sert kılıf

Yazıcının düşmelere karşı dayanıklılığını arttırır ve yazıcıyı sürekli aşındırıcı vb. ekstra sert koşullarda korumak amacıyla yapılmıştır.

ZebraCare Servisleri

ZebraCare Depo servis sözleşmelerinden birini seçerek yazıcının hizmet süresini arttırıp, verimlilik kayıpları ve bütçe dışı onarım maliyetlerini azaltın. Yıllık bakım masraflarınızı planlayıp bütçelendirmenin ekonomik bir yolunu sunan bu sözleşme, yazıcınızın eğitimli Zebra teknisyenleri tarafından yeniden fabrikadan çıktığındaki özelliklerine sahip olmasını sağlar. Zebra, bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli bakım planları sunar.

KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

Yazıcı adı
QLN420
QLn ailesindeki diğer yazıcılar hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
Standart özellikler
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı - CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri 256MB flaş (indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikler desteklenir) 5.0Ahr pil - Dahili pil şarjı - Siyah işaretli ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri - Kullanımı kolay çıkar-ver modu - Etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut sensörü - Kolay çıktı verilmesi için yırtma barı - Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi - Değişken rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kili - Kolay medya yükleme için katlanır tasarımı - Yönetim: Yansı, SNMP, Web sunucusu (özelleştirilebilir HTML sayfalarıyla), Wavelink Avalanche® - Büyük, kolay okunur LCD kontrol paneli (240 x 128 piksel) - LCD ekran WML kullanılarak özelleştirilebilir (metin ve simgeler) - Beş yönlü navigasyon düğmeleri, iki adet yazılım tanımlı tuş - Ekranda yazıcı uyarıları, yardım menüleri - Betona 1829mm'den birçok kez düşmeye karşı dayanıklılık - Toz ve suya dayanıklılık derecesi IP43 (yumuşak kılıfı IP54) - Etiket sayacı - Gerçek zamanlı saat - NFC aracılığıyla Print Touch
Yazıcı özellikleri
Çözünürlük
8 nokta/mm (203dpi)
Bellek
128MB RAM; 128MB flaş (standart)
Baskı genişliği
104mm
Baskı uzunluğu
Min. 12.7mm Max. 813mm
Baskı hızı
102mm/saniyeye kadar
Medya sensörleri
Siyah işaretli ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut sensörü

Çalışma özellikleri
Ortam
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ile 50°C arası - Saklama/Taşıma ortamı: -25°C ile 65°C arası - Çalışma nem oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz - Depolama nem oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
Kurum onayları
- Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN 55022 Sınıf B, EN 60950, EN 55024 ve VCCI Sınıf B - Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, ve EN61000-4-5 - Güvenlik: CE, UL, TÜV, CSA
Medya özellikleri
Medya genişliği
QLN420: 51mm / 112mm
Medya uzunluğu
QLN420: 12.7mm ile 813mm arası ya da sürekli
Maksimum medya rulo boyutu
QLN420: 66mm Dış Çap, 19mm ya da 34.9mm iç çap
Medya kalınlığı
QLN420: 0.0813mm ile 0.1905mm arası
Medya tipleri
Kalıp kesim, rulo beslemeli, yelpaze kıvrımlı, fiş, taşıyıcısız
Fiziksel özellikler
Genişlik: 165mm Yükseklik: 187mm (kemer klipsiyle) Derinlik: 82.5mm Ağırlık: 1.1kg (pille)
Link-OS Çözümleri
Yazılım Araçları
- Belge Tasarımı: Firma bilgilerinizi ve Zebra'nın kullanımı kolay, tak-yazdırı tasarımı araçlarını kullanarak, çabucak özelleştirilmiş bir baskı çözümü tasarımı oluşturun. - Cihaz Entegrasyonu: Zebra, mevcut sistemlerinize Zebra cihazlarının entegrasyonunu gerçekleştirmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış uygulamalar ve ürünler sunar. - Cihaz Yönetimi: Zebra'nın cihaz yönetim araçları süiti ile baskı operasyonlarınızı yerel ve global olarak yönetin. - Geliştirici Araçları: Kendi uygulamalarınızı yaratmanız için ihtiyacınız olan, dokümantasyon, kaynak kodu, programlama dilleri, şablonlar ve daha nicelerini içeren araçlar sunar.
Cihaz Yazılımı
- ZPL II™ - CPCL - Zebra Unicode Çözümü - ZBI 2.0™ (opsiyonel)
Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler
Yazı tipleri ve karakter setleri
- Beş adet yerleşik, ölçeklenebilir, döndürülebilir 12-48 pt arası yazı tipleri - İndirilebilir yumuşak yazı tipleri - Opsiyonel uluslararası karakter setleri

Barkod sembolojileri
- Barkod oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1 - Linear barkodlar: Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenmiş, Interleaved 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti - İki Boyutlu: Aztec Code, Data Matrix, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
İletişim ve arayüz özellikleri
- ZebraNet® 802.11n opsiyonu - aşağıdaki 802.11a/b/g/n WLAN desteklerini sunar: - WEP (sadece PSK), TKIP ve AES şifreleme - WPA ve WPA2 - 802.1x (sadece WPA2 ya da WPA ile) - EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP - 802.11d ve 802.11i - Bluetooth 3.0 ile eş zamanlı çift kablolu - Wi-Fi® Onaylı  - PMK önbellegi, CCKM veya Hızlı Oturum yeniden başlaması ile hızlı dolaşım - Bluetooth 3.0 kablolu - Güvenlik modu 1-4 - "Made for iPod/iPhone/iPad" onaylı - Anahtar Bağlama 10/100 Ethernet desteği (cradle ile)
Kablolu iletişim özellikleri
- USB 2.0 tam hız arabirimi (12Mbps) - Mini-B konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı) - Seri arabirim 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka anabilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim
Opsiyonlar ve aksesuarlar
Şarj opsiyonları
- Pil, aşağıdakileri kullanarak yazıcı içinde şarj edilir: • AC adaptörü • Forkliftler ve karar araçları için DC adaptörleri • Şarj ve Ethernet kazağı • Araç kazağı (DC akımı) - Pil, aşağıdakileri kullanarak yazıcı dışında şarj edilir: • Akıllı şarj cihazı • Dörtlü şarj cihazı
Opsiyonel özellikler ve aksesuarlar
- Taşıyıcısız etikete baskı (sadece silikon merdane ile) - ZBI 2.x - Yedek piller - AC adaptörü (ENERGY STAR® uyumlu) - SC2 tekli akıllı pil şarj cihazı - Dörtlü pil şarj cihazı - QLN4-EC şarj ve Ethernet kazağı - Omuz kayışı - QLN4-VC araç kazağı, forklift üzerinde QLN420 yazıcı ile kullanım için olup, kolayca çıkarılabilmesini sağlar. RAM kolu ile uyumludur (dahil değildir) - QLN420 RAM montajı, QLN420 yazıcının forklifte sabit montajını sağlar. Plaka ve RAM kolu dahildir - Ağır hizmet forklift montajı. Yelpaze kıvrımlı medya sepeti dahildir - QLN420 ile kullanım için uyarılanmak üzere eski QL RAM Montajı ve Ağır Yük Forklift montajlarına imkan tanıyan plaka montaj kitleri - El kayışı - Yumuşak kılıf (kullanıldığında IP54 derecesi) - Seri ve USB kabloları (gerilim azaltma desteği) - Forklift pil devreden çıkarıcı (2013 yılı 1. çeyreğinde çıkıyor)



Türkiye Bölge Ofisi
TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoglu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 **Faks:** +90 (0) 216 688 85 26 **E-posta:** turkey@zebra.com **Web:** www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri
EMEA Genel Merkezi: Britanya **Avrupa:** Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2014 ZIH Corp. Power Smart Print Technology, Print Touch, QL, QL Plus, ZBI, ZebraCare, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet, ZPL ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra ve Zebra Başı resmi, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Unicode, bir Unicode, Inc. ticari markasıdır. Windows, ABD ve/ya da diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli markası veya ticari markasıdır. Bluetooth, bir Bluetooth SIG, Inc. tescilli ticari markasıdır. Apple, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Android, Google Inc.'in ticari markasıdır. BlackBerry, Research In Motion Limited'in ABD ve/ya da diğer ülkelerde tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır. Cisco, bir Cisco Systems, Inc. tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi, bir Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. tescilli ticari markasıdır. Wavelink Avalanche, Wavelink Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. GS1 DataBar, bir GS1 US, Inc. ticari markasıdır. ENERGY STAR, bir Çevre Koruma Kurumu tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. AirWatch, bir AirWatch, LLC ticari markasıdır.